

CVN1U1MB

Convertitore RF - USB



Convertitore RF - USB

CVN1U1MB è un convertitore bidirezionale RF/USB alla frequenza di 866 MHz (frequenze da 845 a 947 MHz a step di 0.2 MHz). Dispone di 510 canali selezionabili per la comunicazione. Grazie alla sua interfaccia USB è possibile leggere le informazioni trasmesse direttamente sul PC.

Questo prodotto è particolarmente adatto al funzionamento con il terminale portatile miniBX, lettore di dimensione ridotte che supporta la lettura dei principali transponder a tecnologia 125 kHz.

Modalità Radio Vidimatore del terminale miniBX: con questa modalità è possibile ricevere in tempo reale informazioni legate al tag letto. (es. la lettura di un badge all'ingresso di un campeggio o area turistica, in questo caso il responsabile al controllo potrebbe ricevere sul terminale le informazioni relative a nome, cognome, residenza, data di scadenza, numero di abitazione, autorizzazione all'ingresso in piscina, ecc.) codice: MBX-RV

Caratteristiche tecniche

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	Convertitore RF-USB
INTERFACCIA	USB
ALIMENTAZIONE	5V DC
ASSORBIMENTO	I _{max} =100mA
DISTANZA DI RICEZIONE	
CON TERMINALE miniBX	100 mt
In campo libero	
LED	RGB
DIMENSIONE	3.5 x 8.5 x 0.7 cm
PESO	40 gr
MATERIALE	ABS



**Prolunga USB
(Codice: PN-BALL)**



MADE IN ITALY