



FP-Plus

FPP.PX è un terminale che nasce per la gestione delle presenze. È disponibile nelle versioni con linea seriale: RS232 per ambienti meno complessi dove è necessario connettere il lettore direttamente al PC oppure RS485 per sistemi più complessi. Il lettore, oltre a contenere display e tastiera, è dotato di una sirena per le segnalazioni acustiche programmate.

Caratteristiche tecniche

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE	RF-ID con transponder passivo a 125KHz (EM4x02)
ALIMENTAZIONE	12Vdc
OUTPUT (STANDARD)	1 relais 24V 1A (sirena)
SIRENA	8 scadenze giornaliere
WHITE LIST	Opzionale, con controllo congruenza ultimo transito
MEMORIA	1900 transazioni
OROLOGIO	Con batteria tampone
INTERFACCIA PER HOST	RS232 - RS485
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	Slave del PC, master-slave
NR. MAX TERMINALI IN LINEA	Fino a 32
DOTAZIONE	display retroilluminato 2x16 caratteri
CONFIGURAZIONE	"standard" o secondo impostazione dipswitch o impostazione software
SEGNALATORI	3 led. (Power, Data, Busy), 1 buzzer
ELETTRONICA DI CONTROLLO	Unità a microprocessore HITACHI H8/3334, tecnologia SMT +THD
DIMENSIONI	180x129x109 mm
MATERIALE	ABS
COLORE	Grigio ghiaccio (RAL 9002)
GRADO DI PROTEZIONE	Fino a IP64
OPZIONALE	Software gestionale, supporto per fissaggio a muro;

