



*Un semplice e potente terminale
per aiutare a gestire il piccolo
albergo ed il grande hotel*



Tasca porta Badge

Il lettore Cardholder permette di controllare una stanza, dopo l'ingresso ospite o personale servizio, all'interno delle aree di una struttura. È disponibile in tre modalità:

1. NO-CONT: rileva la presenza di un badge all'interno del lettore ed attiva il relè
2. STAND-ALONE: rileva un badge, verifica se si tratta di un transponder e di conseguenza attiva o meno il relè.
3. ON-LINE: rileva un badge, verifica se si tratta di un transponder, invia al sistema centrale le informazioni di badge inserito, badge disinserito. Il relè e i led sono pilotati direttamente dal sistema centrale tramite comandi specifici.



La modalità ON-LINE facilita la gestione di controllo camera e stanze albergo **da remoto** e aiuta a gestire in ogni momento la presenza nella stanza dell'ospite o del personale di servizio. L'utilizzo di questo prodotto assicura un risparmio sui consumi (es: all'uscita dalla camera dell'ospite si riaccende la luce di cortesia e ritornano in vigore le temperature e le funzioni impostate dalla reception).

Caratteristiche tecniche

Codice Apromix	NO-CONT CH-ISO	STAND-ALONE CH-125RO	ON-LINE CH-125BM
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	-----	-----	Multimaster/On-Line
INTERFACCIA	No	No	RS485
ALIMENTAZIONE	12VDC	12VDC	12VDC
ASSORBIMENTO	I _{max} =100mA	I _{max} =200mA	I _{max} =200mA
WHITE LIST	No	No	No
TAG SUPPORTATI	No	4102	4102
OROLOGIO	No	No	No
FASCIE ORARIE	No	No	No
MEMORIA TRANSITI	No	No	No
OUTPUT	1 relè NO	1 relè NO	1 relè NO
SEGNALAZIONI	2 led bianchi	2 led bianchi	2 led bianchi e 2 led rossi
BUZZER	No	No	No
DIMENSIONE	68 x 48 x 68 mm	68 x 48 x 68 mm	68 x 48 x 68 mm

MADE IN ITALY
— — —

